

2680A-APSW | Fluke DAQ 4.0 应用程序软件



主要特性

Fluke DAQ 4.0 功能

- 轻松配置福禄克 NetDAQ 和 2680 系列
- 出色的数据文件管理工具
- 高级趋势显示和查看工具 – 打印功能
- 登录安全功能
- 电源中断时自动启动
- 带确认功能的报警记录
- 使用安全登录进行 Web 浏览和系统控制
- 电子邮件报警功能
- 运行时更改配置
- 可以使用开发软件 (2680A-DEVSU) 修改程序
- 容量达 2000 个通道（可通过额外的许可证扩展到 56K 个通道）

产品概述: 2680A-APSW | Fluke DAQ 4.0 应用程序软件

Fluke DAQ 4.0：通用且功能强大

趋势屏幕。一张图最多可包含 21 种趋势，具有多种新功能：保存和加载图表、自动缩放、多块和单块显示、横向和纵向单击图表区域放大以及全网格控制。

打印功能。从本地 PC 软件和 Web 视图均可打印趋势图和警报状态信息。

Web 视图。通过 Web 视图功能，用户不仅可以在 Web 浏览器中显示电流读数，还可以显示趋势图表和警报屏幕。四个 Web 客户端可允许四个远程用户同时进行密码安全连接。

Web 视图和控制。从浏览器的 Web 视图屏幕，可以使用 Fluke DAQ 软件中的四个瘦 Web 客户端远程启动和停止仪器扫描。

报警页面。Fluke DAQ 报警页面提供完整页面视图，操作员可查看过去和现在的报警条件。操作员可对报警确认和历史记录查看进行完全控制。可以选择根据报警条件将报警通过电子邮件发送。

简易仪器设置。只需将仪器连接到您的计算机，硬件配置将预填充一个新的仪器配置文件，从而节省设置的时间。

脱机操作。当 Fluke DAQ 4.0 应用程序关闭时，仪器可以继续扫描。再次启动程序，然后利用 Fluke DAQ 4.0 软件重新连接到仪器并恢复数据的检索和控制。

导入/导出配置文件。Fluke DAQ 4.0 软件配置以 XML 格式保存，从而可以轻松导入、导出和编辑配置。

自动开始扫描。可以轻松将 Fluke DAQ 4.0 设置为在计算机启动时自动开始扫描。这允许在无人操作的情况下进行扫描，或在电源故障后自动恢复扫描。

多语言。版本 4.0 包含您所使用的语言，且可在操作过程中从一种语言切换到另一种语言。Fluke DAQ 软件语言包括英语、西班牙语、瑞典语、俄语、韩语、日语、意大利语、德语、法语和中文。

要求

700 MHz 或更高频率的处理器

Windows 2000 或更高版本

可用磁盘空间 – 400 MB

型号



2680A-APSW v5.0
Fluke Calibration DAQ 5.0 应用程序软件



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229